

2-Poort ExpressCard 1394b FireWire Laptop Adapterkaart

Product ID: EC1394B2



Deze 2-poort ExpressCard FireWire Adapter voegt twee 1394b FireWire-poorten toe aan een laptop, een kosteneffectieve manier om IEEE 1394a en IEEE 1394b FireWire-apparaten toe te voegen, zelfs als de laptop niet beschikt over een ingebouwde FireWire400- of FireWire800-poort. Schuif de IEEE 1394b FireWire800-kaart (EC1394B2) gewoon in een ExpressCard-slot en u kunt een breed scala van FireWire-apparaten aansluiten op uw laptop met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s. De kaart is bovendien compatibel met 1394a-apparaten, zodat u met dezelfde adapter zowel FireWire400- als FireWire800-apparaten kunt aansluiten op een notebook.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een laptop
- Sluit een digitale camera aan op een laptop met ExpressCard-slot voor het overzetten van foto's en video's
- Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met ExpressCard

Eigenschappen

- Twee FireWire800-poorten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s per poort
- Compatibel met IEEE 1394b en achterwaarts compatibel met IEEE 1394a-2000- en 1394-1995-normen
- Past in 34mm en 54mm ExpressCard-slots
- Ondersteuning voor optionele externe voeding voor FireWire-apparaten die veel vermogen nodig hebben
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bus type	ExpressCard
	Chipsetcode	Texas Instruments - XIO2213A
	Interface	FireWire 800 (1394b)
	Kaarttype	34mm ExpressCard
	Poorten	2
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	800 Mbit/s
Connector(en)	Externe poorten	2 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b) Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - ExpressCard (34mm)
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.4 to 10.11 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Afzonderlijke voedingsadapter alleen nodig als er FireWire-apparaten worden aangesloten die meer vermogen vergen dan de ExoressCard-slot in staat is te leveren.
	Systeem- en kabelvereisten	Een vrije ExpressCard-slot
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	H
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	2A+
Fysieke eigenschappen	Breedte product	34 mm [1.3 in]
	Gewicht product	30 g [1.1 oz]
	Hoogte product	2 cm [0.8 in]
	Lengte product	12 cm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	25 cm [9.8 in]
	Package Length	14.9 cm [5.9 in]
	Package Width	78 mm [3.1 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	70 g [2.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - ExpressCard FireWire-kaart
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.